


Kamera BLOW 4G H-342-B dwuobiektywowa obrotowa

Kamery 4G w dobie ogólnodostępnego Internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakładu pracy. Instalacja kamery i oprogramowania jest szybka i łatwa. Wystarczy telefon z aplikacją mobilną!



SPECYFIKACJA

- **Model:** H-342-B
- **Aplikacja:** V380 Pro
- **Procesor:** KM01D
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.9 MIS2008
- **Rozdzielczość:** 2+2MP'x
- **Obiektyw:** 4mm
- **Kąt widzenia:** 80°
- **Obrót-pochylenie:**
 - Horyzontalnie: 355°
 - Pionowo: 90°
- **Ilość presetów:** 6
- **Kompresja:** H.265 / 15 fps
- **Format obrazu:** PAL
- **Minimalne oświetlenie:** 0.01 Lux, 0 Lux diody IR
- **BLC:** Wsparcie
- **Redukcja szumu:** 2D, 3D
- **Ilość LED:**
 - Tubowa: 6szt. LED + 5szt. IR
 - PTZ: 8szt. LED + 8szt. IR
- **Połączenie kamery:** Karta SIM / połączenie RJ45
Kamera nie wspiera połączenia przez WiFi!
- **Obsługiwane pasma kart SIM:**
B1/3/5/8/38/39/40/41
- **Tryb nocny:** IR-CUT sterowany automatycznie, oświetlenie LED sterowane z aplikacji.
- **Audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik, wsparcie interkom. Standard kompresji: ADPCM
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, DDNS, DHCP
- **Alarm:** Detekcja ruchu i powiadomienia w aplikacji
- **Przechowywanie nagrań:** Karta pamięci (maks. 128GB) lub w chmurze.
- **Zasilanie:** 12V/2A
Zasilacz w zestawie!

